

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**PoE - коммутатор**

**DS-KAD606**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)

## DS-KAD606



### Общая информация

- Встроенный стабилизатор напряжения
- Поддерживает 6ти канальное питание по PoE и 2х канальное каскадирование LAN
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
- Хранение и переадресация
- Рабочие условия -30° С - 70° С
- Подходит для настенного крепления

## Спецификации

	<b>DS-KAD606</b>
	Параметры сети
Количество интерфейсов	8 x 10M/ 100M интерфейс
Тип интерфейса	8 x RJ45, полный/ полудуплексный, адаптивный MDI/MDI-X
Стандарт	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x
Тип работы	Хранение и переадресация
Управление потоком	IEEE802.3x, полный дуплекс, противодавление
Очередь	4
Максимальное количество VLAN	64
ID номер VLAN	VID 1 до 4094
Список MAC-адресов	8K
Внутренний буфер	1Мбит
	Основное
Питание	220В AC
Потребляемая мощность	До 8Вт макс.
Рабочие условия	-30°C — 70°C, влажность 5% - 95%
Размеры	275.2×92×102.2мм

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до +70 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.